



Stereo Box DS3

Vielseitiger Stereo-Vollverstärker

Farboptionen:  

- **NEU** 2x 150 Watt pro Kanal an 4 Ohm
- **NEU** BLUETOOTH® V5.0 - aptX, aptX HD, A2DP Profile
- **NEU** Pro-Ject Fernbedienung im neuen Stil
- Analoge Lautstärkeregelung mit Motor-Potentiometer
- Dual-Mono-Design
- 3x RCA Line Ausgänge
- Kopfhörerausgang 2 x 450 mW bei 32 Ohm
- Fixer und variabler Ausgang
- Trigger Ein- & Ausgang
- Vergoldete RCA-Anschlüsse
- Phono-Eingang – MM- und MC-fähig
- Schweres Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen
- Magnetische Holzseitenteile separat erhältlich
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Hergestellt in Europa

Verstärkerleistung: 2x 150W / 80W bei 4/8 Ohm (1%THD)

Frequenzgang 20Hz - 20kHz: - 0,1 dB bis +0,3 dB

Rauschabstand: >98dB (105 dB -,A' gewichtet) bei 1kHz

Kanaltrennung: -73dB bei 10kHz

THD: < 0,01% bei 10W

Phono-Eingangsverstärkung: MM 40dB / MC 60dB

Phono-Empfindlichkeit: MM 47k Ohm / MC 100 Ohm

Analoge Eingänge: 3 Paar RCA (Sensitivität: 860 mV)

Line-Eingangsimpedanz: 50 kOhm

BLUETOOTH®: V5.0; aptX, aptX HD, A2DP profile

Variabler/Fixer Line-Out: 1 Paar RCA / 1 Paar RCA

Lautsprecheranschlüsse: 4mm Ø Bananenstecker, Flachstecker oder Draht

Netzgerät: 36V/5,5A DC

Standby Leistungsaufnahme: <0.5 W Standby

Maße B x H x T (mm): 206 x 71 x 211 (223 mit Buchsen)

Gewicht: 1800g ohne Netzteil

Das kompakte Kraftpaket

Die Stereo Box DS3 ist unsere neu überarbeitete klassische integrierte Stereoverstärkerlösung mit 150 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Sie bietet einen Phono- (MM- und MC-fähig), drei Line- und einen Bluetooth®-Eingang.

Die gesamte Elektronik ist in einem wunderschön gefrästen Vollaluminiumgehäuse verpackt, das sie vor äußeren Einflüssen schützt. Die Stereo Box DS3 wird in Europa handgefertigt und ist in Schwarz oder Silber erhältlich.



Vielseitige Ein- und Ausgänge

Die Stereo Box DS3 bietet Ihnen folgende Eingänge:

- 1x Phono (MM oder MC)
- 3x Line (CD Spieler, Tuner, etc.)
- 1x Bluetooth 5.0 AptX HD

Verwenden Sie Ihre Kopfhörer, um Ihre Lieblingstitel privat zu genießen, oder schließen Sie Ihre Lautsprecher mit 4-mm-Bananensteckern, Kabelschuhen oder blanken Drähten an die vergoldeten Lautsprecherausgänge an. Über die variablen RCA-Ausgänge können Sie auch einen Subwoofer oder eine andere Endstufe in Ihr Setup integrieren. Verwenden Sie den fixed Ausgang, um das Audiosignal unbeeinflusst von der Lautstärkeregelung an ein anderes Gerät zu verteilen, um beispielsweise einen Aufnahmegerät zu speisen.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Lautstärke mit dem motorbetriebenen Potentiometer analog ändern und den Eingang umschalten.

Entworfen und handgefertigt in Europa

Unser Ziel ist es, ein technisch einwandfreies Gerät in einem Gehäuse zu entwickeln, das nur so groß wie nötig ist, um Rohstoffe zu sparen. Durch das zeitlose Design und das stabile Aluminiumgehäuse ist die Stereo Box DS3 für die Ewigkeit gebaut.

Mit hochwertigen Materialien und Komponenten, aber auch einem durchdachten Design wollen wir Vorreiter in der Branche sein.

