

Pro-Ject Phono Box MM

Phono-Vorverstärker (MM)



Technik für den guten Klang

Basisversion der Phono Box ohne MC-Eingang und mit unselektierten Bauteilen.

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- Doppel-Mono-Aufbau der Schaltung für optimale Kanaltrennung
- Verwendung besonders rauscharmer ICs
- Hartvergoldete RCA/Cinch-Buchsen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Kompakte, platzsparende Bauform macht ein Unterbringen nahe am Plattenspieler möglich

Technische Daten

* typisch für High-Output MC- und MM-Tonabnehmer

Abschlusswiderstand/-kapazität:	47kOhm/100pF *
Verstärkung:	32dB
Ausgangsspannung, z.B.:	200mV/1kHz bei 0,5mV am Eingang
Geräuschspannungsabstand:	88dBA
Klirrfaktor:	< 0,05%
Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve:	Abweichung max. 0,5dB/20Hz - 20kHz
Eingang, Hochpegelausgang:	je 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Netzanschluss:	Steckernetzteil, ±18V/250mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	20mA DC
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	107 x 30 x 61 (75)mm
Gewicht:	280g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten